



Типоразмер	Габаритные размеры, мм		Установочные и присоединительные размеры, мм																			
	I30	h31	d30	d24	b10	b11	I10	I11	I31	d1	I1	b1	h5	h1	h	d10	d20	d25	I20	d22		
	L	HD	AC	P	A	AB	B	BB	C	D	E	F	GA	GD	H	K	M	N	T	S		
АИС56	197	146	113	80	90	110	71	90	36	9	20	3	10,2	3	56	5,8×8,8	65	50	2,5	M5		
АИС63	225	165	123	90	100	121	80	102,5	40	11	23	4	12,5	4	63	7×10	75	60	2,5	M5		
АИС71	258	180	140	105	112	131	90	105	45	14	30	5	16	5	71	7×10	85	70	2,5	M6		
АИС80	288	205	158	120	125	160	100	130	50	19	40	6	21,5	6	80	10×13	100	80	3	M6		
АИС90S	316	222	176	140	140	175	100	130	56	24	50	8	27	7	90	10×13	115	95	3	M8		
АИС90M	341	222	176	140	140	175	125	155	56	24	50	8	27	7	90	10×13	115	95	3	M8		
АИС90L	370	222	176	140	140	175	125	155	56	24	50	8	27	7	90	10×13	115	95	3	M8		
АИС100	397	242	195	160	160	198	140	175	63	28	60	8	31	7	100	12×16	130	110	3,5	M8		
АИС112	400	285	223	160	190	220	140	180	70	28	60	8	31	7	112	12×16	130	110	3,5	M8		
АИС132S	446	320	259	200	216	254	140	176	89	38	80	10	41	8	132	12×16	165	130	3,5	M10		
АИС132M	484	320	259	200	216	254	178	225	89	38	80	10	41	8	132	12×16	165	130	3,5	M10		
АИС132L	510	320	259	200	216	254	178	225	89	38	80	10	41	8	132	12×16	165	130	3,5	M10		
АИС160M	630	390	313	250	254	292	210	295	108	42	110	12	45	8	160	15×19	215	180	4	M12		
АИС160L	630	390	313	250	254	292	254	295	108	42	110	12	45	8	160	15×19	215	180	4	M12		
АИС180M	700	455	356	300	279	354	241	311	121	48	110	14	51,5	9	180	15×19	265	230	4	M15		
АИС180L	740	455	356	300	279	354	279	349	121	48	110	14	51,5	9	180	15×19	265	230	4	M15		
АИС200	776	485	395		318	390	305	367	133	55	110	16	59	10	200	19						

Рисунок 1. Габаритные и установочные размеры двигателей монтажного исполнения IM 2181